

关于在 K-1 固件 1.40 版本中新增的【功能扩展】内容

1 红色画面显示

设定方法：

- (1) 开启相机电源，按【MENU】键
- (2) 【详细设定菜单（扳手图标）5】，用十字按键选择【红色画面显示】



- (3) 按十字按键【右】，显示可选择项目。



- (4) 按时十字按键【上】，选择【ON】



- (5) 按【OK】确定。



- (6) 按【MENU】按键，退出【MENU画面】。

通过 INFO 按键设定：

按照使用手册第 20 页【自定义控制面板】的说明，将【红色画面显示】项目保存至控制面板后，可通过 INFO 按键进行设定变更。



选择【ON】后切换到红色画面显示



2 长时间曝光倒计时功能

设定方法

- (1) 开启相机电源，模式转盘转至 B（长时间曝光）。
- (2) 按下绿色按键“Bulb”画面会切换到“倒计时画面”。



- (3) 使用【前电子转盘】设定需要曝光的时间

可在 10" ~ 20 '00" 间进行设定。按下快门后，到设定的时间时自动结束曝光。



备注：

在长时间曝光时，请使用三脚架等固定相机。推荐使用另售的遥控器或快门线。

不能选择驱动模式中的连拍/包围拍摄/间隔拍摄。